

## Molpro 2021.1.0

### ウェブページ

<https://www.molpro.net/>

### バージョン

2021.1.0 (latest commit: 2021/5/12 17:52:32 +0100)

### ビルド環境

- GCC 9.3.1 (devtoolset-9)
- Intel Parallel Studio 2018 update4 (mkl and mpi)
- Global Arrays Toolkit 5.8

### ビルドに必要なファイル

- Molpro\_release.tar.gz (ダウンロードした Molpro\_release を tar.gz で固めたもの)
- ga-5.8.tar.gz
- work.patch (/local/apl/lx/molpro2021.1.0/patches/work.patch; work directory のデフォルトを変更)
- binput.patch (/local/apl/lx/molpro2021.1.0/patches/binput.patch; 巨大な CI 計算のためのパラメータ変更)
- token

### ビルド手順

```
#!/bin/sh

GA_VERSION=5.8
GA_ARCHIVE=/home/users/${USER}/Software/GlobalArrays/${GA_VERSION}/ga-${GA_VERSION}.zip

MOLPRO_VERSION=2021.1.0
MOLPRO_DIRNAME=Molpro_release
PARALLEL=12
BASEDIR=/home/users/${USER}/Software/Molpro/${MOLPRO_VERSION}
MOLPRO_TARBALL=${BASEDIR}/${MOLPRO_DIRNAME}.tar.gz
PATCH0=${BASEDIR}/work.patch
PATCH1=${BASEDIR}/binput.patch
TOKEN=${BASEDIR}/token

WORKDIR=/work/users/${USER}
GA_INSTALLDIR=${WORKDIR}/ga-temporary
INSTALLDIR=/local/apl/lx/molpro${MOLPRO_VERSION}

#-----
umask 0022
ulimit -s unlimited

export LANG=
export LC_ALL=C
export OMP_NUM_THREADS=1

cd $WORKDIR
if [ -d ga-${GA_VERSION} ]; then
  mv ga-${GA_VERSION} ga_tmp
  rm -rf ga_tmp &
fi
if [ -d ga-temporary ]; then
  mv ga-temporary ga_tmp_tmp
  rm -rf ga_tmp_tmp &
fi
if [ -d ${MOLPRO_DIRNAME} ]; then
  mv ${MOLPRO_DIRNAME} molpro_tmp
  rm -rf molpro_tmp &
```

```

fi

module purge
module load scl/devtoolset-9
module load mkl/2018.0.4
module load mpi/intelmpi/2018.4.274

unzip -q ${GA_ARCHIVE}
#tar zxf ${GA_ARCHIVE}
cd ga-${GA_VERSION}

export CFLAGS="-mpc80"
export FFLAGS="-mpc80"
export FCFLAGS="-mpc80"
export CXXFLAGS="-mpc80"

export F77=mpif90
export F90=mpif90
export FC=mpif90
export CC=mpicc
export CXX=mpicxx
export MPIF77=mpif90
export MPICC=mpicc
export MPICXX=mpicxx
export GA_FOPT="-O3"
export GA_COPT="-O3"
export GA_CXXOPT="-O3"

./autogen.sh
./configure --enable-i8 \
    --with-mpi3 \
    --prefix=${GA_INSTALLDIR}

make -j ${PARALLEL}
make check
make install
cp config.log ${GA_INSTALLDIR}

cd ../
tar zxf ${MOLPRO_TARBALL}
cd ${MOLPRO_DIRNAME}

patch -p0 < ${PATCH0}
patch -p0 < ${PATCH1}

export PATH="${GA_INSTALLDIR}/bin:$PATH" # where ga-config exists

CPPFLAGS="-I${GA_INSTALLDIR}/include" \
LDLFLAGS="-L${GA_INSTALLDIR}/lib" \
./configure --prefix=${INSTALLDIR} \
    --enable-slater

sed -i -e "s/^VERBOSE.*$/VERBOSE=/" CONFIG

make -j ${PARALLEL}
cp $TOKEN lib/.token

make tuning

## manually modify tuning parameters!
#sed -i -e "s/tuning-mindgm.*/tuning-mindgm 0001/" \
# -e "s/tuning-mindgc.*/tuning-mindgc 0001/" \
# -e "s/tuning-mindgr.*/tuning-mindgr 0001/" \
# -e "s/tuning-mindgl.*/tuning-mindgl 0001/" \
# -e "s/tuning-mindgv.*/tuning-mindgv 0001/" lib/tuning.rc

```

```
MOLPRO_OPTIONS="" make quicktest
MOLPRO_OPTIONS=-n2 make test

# failed tests: gly2_pnolccsd.test

#make install # do it manually
#install -m 644 lib/.token ${INSTALLDIR}/molpro*/lib # do it manually
#cp -a testjobs ${INSTALLDIR}/molpro*/
#cp -a bench ${INSTALLDIR}/molpro*/
```

## テスト

### ga

- global/testing/testmult.x は 10 分以上待っても終わらないため、手動で kill している。(FAIL)
  - 固まった状態では全 4 プロセス中、3 つが wait 状態で残り 1 つは何かを send しようとしているように見える
  - GA\_FOPT 等の最適化フラグをデフォルトに任せても改善せず

### molpro

- シリアル quicktest は全てパス
- MPI 並列については gly2\_pnolccsd.test が数値エラー

## メモ

- 今回も 2020.1.2 と同じく gcc-9 を利用
- ga では mkl を利用すると動作がおかしいために利用せず(明示的に指定しない限りは使われない気配)
- ga の configure で --with-mpi3 を与えない場合は molpro の acrolein\_excincr.test 等のテストが完全に固まる
  - --with-mpi-pr については未検証
  - --with-ofi についてはビルドできず
- 今回の molpro では 8 バイト整数化した blas, lapack (mkl) が使えない? configure でどうしてもエラーになる
  - [https://groups.google.com/g/molpro-user/c/nvQNTnjsqxs/m/d6jl\\_tfACgAJ](https://groups.google.com/g/molpro-user/c/nvQNTnjsqxs/m/d6jl_tfACgAJ) のコメントと関係しているかもしれない
  - 無理やり回避する方向については未検証
- molpro と ga の blas は互換でないといけないため、ga でも blas8 は回避
- molpro のビルドに mkl 2020.0.2 を使っても gly2\_pnolccsd.test は数値エラーが発生し、追加で h2o\_pnolccsdf12.test 等がエラー終了する